

JHETA IMPERIAL 2000



- Controlador digital basado en PWM que proporciona salida de onda de onda sinusoidal modificada
- Perfecta protección de energía para servidores, puntos de venta y Estaciones de trabajo.
- Controlado por Microprocesador que garantiza al fiabilidad
- Con Regulador Boost and Buck Para la estabilización de la tensión
- Auto re encendido cuando se recupera la corriente alterna (CA)
- Provee protección contra sobrecargas
- Encendido en frío
- Puerto de comunicación USB y RJ45 para protección de redes



Imperial 1K/1.5K/2K Line Interactive Sinewave UPS Selection Guide

CAPACIDAD	1000 VA/700 W	1500 VA/1050 W	2000 VA/1400W
ENTRADA			
VOLTAJE	120 Vca		
RANGO DE VOLTAJE	89 Vca a 145 Vca		
FRECUENCIA	60 Hz ± 2%		
SALIDA			
REGULACION DE VOLTAJE EN MODO BATERIA	±5%		
FRECUENCIA	60 Hz ± 2%		
Tiempo de Transf.	Típico 2-6 ms		
Tipo de onda	Senoidal Modificada		
BATERIA			
Tipo y No de Bat.	12V/ 7 Ah x2	12V/ 9 Ah x2	12V/ 10 Ah x2
Tiempo de recarga	6 horas al 90%		
Tiempo de Respaldo para una PC y monitor de LCD	45 min	60 min	70 min
PROTECCIONES			
Protección Total	Sobrecarga, descarga y protección de corto circuito		
RECEPTACULOS NEMA 5-15R	8 REGULADOS Y CON RESPALDO		
INDICADORES			
DISPLAY DE LCD	Modo AC, Modo batería, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada Voltaje de salida, sobrecarga, falla y batería baja.		
ALARMA			
Modo Baterías	Sonido intermitente cada 10 segundos		
Batería Baja	Sonido intermitente cada segundo		
Sobrecarga	Sonido intermitente cada 0.5 segundos		
Reemplazo de Batería	Sonido intermitente cada 2 segundos		
Falla	Sonido continuo		
CARACTERISTICAS FISICAS			
Dimensiones, D x W x H(mm)	350 x 146 x 160		397 x 146 x 205
Peso (Kg)	9	11.6	12.25
OPERACIÓN EN MEDIO AMBIENTE			
Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (no-condensada)		
Nivel de Ruido	Menos de 45 db		Menos de 55 dB
Dispositivo para intercomunicación			
Puerto USB	Soporta Windows “2 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7”, Linux and MAC		
RS-232 Opcional			



Corporativo Jheta, S.A. de C.V.
Tel. 53799535 , 52208118 y 55121812