

JHETA POP LCD



- Controlado con Microprocesador que garantiza alta confiabilidad.
- Regulador "Boost and Buck" que estabiliza el voltaje de salida.
- Función de "encendido en frío", permitiendo al UPS encender incluso si no hay suministro de corriente
- Puerto de Comunicaciones inter construido USB, con Smart Software con descarga gratuita desde Internet
- Diseño de cambio de batería por el usuario
- Auto carga aunque el UPS se encuentre apagado
- Función para ahorro de energía
- Función de auto encendido cuando se recobra la CA
- Tamaño compacto, peso ligero
- Protección de picos para Fax/Modem/Línea Telefónica
- Protección de Corto circuito y sobrecarga.
- Pantalla de LCD para lectura de fallas y parámetros de la energía.



NO-BREAK de línea Interactiva con LCD JHETA POP LCD


MODELOS	POP LCD 650	POP LCD 850
CAPACIDAD	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
ENTRADA		
VOLTAJE	120 Vca	
RANGO DE VOLTAJE	89 Vca a 149 Vca	
FRECUENCIA	60 Hz ± 1	
SALIDA		
REGULACION DE VOLTAJE EN MODO BATERIA	± 5%	
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	60 Hz ± 1	
FORMA DE ONDA	Típico de 4 A 6 ms Senoidal modificada	
BATERIA		
TIPO Y No. DE BATERIAS	12 Vcc/ 7 Ah	12 Vcc/ 9 Ah
TIEMPO DE RECARGA	6 horas al 90%	
TIEMPO DE RESPALDO PARA UNA PC CON MONITOR DE LCD	18 min	25 min
PROTECCIONES		
PROTECCIÓN TOTAL	Sobrecarga, descarga y de cortocircuito	
RECEPTACULOS NEMA 5 - 15R	6 Regulados y con Respaldo	
INDICADORES		
PANTALLA DE LCD	Modo AC, Modo batería, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada Voltaje de salida, sobrecarga, falla y batería baja.	
ALARMA		
MODO BATERIA	Sonido intermitente cada 10 segundos	
BATERIA BAJA	Sonido intermitente cada segundo	
SOBRECARGA	Sonido intermitente cada 0.5 segundos	
REEMPLAZO BATERIA	Sonido intermitente cada 2 segundos	
FALLA	Sonido continuo	
CARACTERISTICOS FISICAS		
DIMENSIONES D x W x H (mm)	287 x 100 x 142	
PESO (Kg)	4.25	4.9
OPERACION EN MEDIO AMBIENTE		
HUMEDAD	0- 90 % RH @ 0- 40°C (no- condensada)	
NIVEL DE RUIDO	Menos de 45 db	
INTERCOMUNICACION		
PUERTO USB	Soporta Windows "2 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 2 7", Linux and MAC	
SR-232 OPCIONAL		

PANTALLA DE LCD



USB

BREAK



RJ 11

RECEPTÁCULOS NEMA 5 -15R REGULADOS Y CON RESPALDO

